


# ЕК40, ЕК50

## БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



Зажимной клеммник



Кнопка «TEST» и индикатор



Наклейка с буквой «А»

Блок аварийного питания (БАП) ТМ FERON предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений светодиодными светильниками в случае непредвиденного отключения сети 230В.

БАП позволяет питать постоянным напряжением светодиодные модули различных конфигураций, что дает возможность преобразовывать светодиодные светильники различного назначения в светильники аварийного освещения.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Литий-ионная батарея.
  - быстрый процесс заряда батарей и большой ресурс
  - свыше 1000 циклов разряда/заряда
  - нет эффекта «памяти» - емкость батареи не уменьшается при частых циклах неполной зарядки и неполной разрядки, поэтому их можно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля
- Низкий уровень саморазряда — 3-5% в месяц
- Кнопка «TEST» для проверки работоспособности БАП и индикатор питания вынесены в отдельный блок для удобства.
- Электронная схема БАП имеет встроенную схему защиты от излишнего заряда и глубокого разряда аккумуляторной батареи. Это предотвращает преждевременный выход из строя аккумуляторной батареи
- В комплект входит наклейка с литерой «А» для маркировки и идентификации светильника с установленным БАП
- Удобное подключение светильников через зажимной клеммник
- Функция периодического автоматического самотестирования БАП для выявления возможных проблем
- Два режима работы на выбор AC/DC (постоянный/непостоянный)
- Удобная замена выносной батареи, подключенной через коннектор
- Универсальная модель – большое количество моделей светильников разных мощностей, подходящих под данный БАП.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Блок аварийного питания
- Аккумуляторная батарея
- Наклейка с буквой «А»
- Инструкция по подключению

### СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

- ЕК50 - для разборных светильников
- ЕК40 - для не разборных светильников



Модель	Артикул	Диапазон нагрузки	Мощность в аварийном режиме	Выходное напряжение	Батарея	Время работы от батареи	Время зарядки батареи	Размеры
ЕК50	41326	10-50Вт	7Вт	30-150В	Li-ion 11.1В 2200мАч 18650	до 3-х часов*	24 часа	150×40×28мм
ЕК40	41327	10-40Вт	10-40Вт	170-220В	Li-ion 11.1В 4400мАч 18650			

\*Более подробно с перечнем совместимых с БАП светильников ТМ «FERON», а также временем их автономной работы, можно ознакомиться на странице официального сайта <https://ftm-portal.com/~DeqTC>