



7 520 01 + 7 550 00  
+ 7 540 07



7 520 16 + 7 550 07  
+ 7 543 91



7 520 07 + 7 552 72  
+ 7 541 37



7 520 65 + 7 547 10  
+ 7 541 21

Механизмы Valena In'Matic поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 AX - 250 В <sup>~</sup>	Упак.	Кат. №	Выключатели 10 AX - 250 В <sup>~</sup> (продолжение)
10	7 520 01	<b>Выключатель</b> Безвинтовые зажимы Для подсветки использовать лампы Кат. № 0 676 84 Для индикации использовать лампы Кат. № 6 650 91	1	7 520 61	<b>Выключатель без нейтрали, с задержкой отключения</b> Винтовые зажимы Номинальная мощность нагрузки: - галогенные лампы СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором: 400 ВА - галогенные лампы и лампы накаливания 230 В: 1000 Вт - люминесцентные лампы с балластом: 400 ВА - электродвигатель (напр. вентилятора): 250 ВА Регулировка задержки отключения освещения от 25 с до 15 мин Встроенная подсветка для обнаружения в темноте
10	7 520 16	<b>Переключатель на два направления</b> Безвинтовые зажимы Для подсветки использовать лампы Кат. № 0 676 86 или Кат. № 7 520 57 (контурная подсветка в серии Valena Allure)	10	7 520 05	<b>Выключатель двухклавишный</b> Безвинтовые зажимы Для подсветки использовать две лампы Кат. № 0 676 84 Для индикации использовать две лампы Кат. № 6 650 91
5	7 520 10	<b>Переключатель на два направления с жазимом нейтрали</b> Безвинтовые зажимы Для подсветки использовать лампы Кат. № 0 676 86 Кат. № 7 520 57 (контурная подсветка в серии Valena Allure) Для индикации использовать лампы Кат. № 0 676 88 или 7 520 58 (контурная индикация в серии Valena Allure)	5	7 520 28	<b>Переключатель двухклавишный на два направления</b> Безвинтовые зажимы Для подсветки использовать лампы Кат. № 0 676 86 или 7 520 57 (контурная подсветка в серии Valena Allure) Для индикации использовать лампы Кат. № 6 650 91
1	7 520 65	<b>Переключатель со встроенным датчиком движения</b> Безвинтовые зажимы Устанавливается и работает как обычный выключатель или переключатель на два направления. Кроме того, автоматически отключает освещение, если встроенный ИК датчик не обнаруживает движение в течение 10 мин Угол обнаружения 160°. Дальность обнаружения 8 м Совместим с лампами любого типа - 12-150 Вт: лампы накаливания и галогенные 230 В - 12-150 ВА: лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором - 8-30 Вт (или 650 мА): светодиодные и компактные люминесцентные лампы Все типы ламп можно использовать в одной цепи Идеально подходит для помещений, где часто забывают выключить освещение (детские, кладовые)	5	7 520 03	<b>Выключатель трехклавишный</b> Винтовые зажимы
5	7 520 07	<b>Промежуточный переключатель</b> Винтовые зажимы Для подсветки использовать лампы Кат. № 6 650 90 Для индикации использовать лампы Кат. № 6 650 91			
1	7 520 32	<b>Выключатель с выдержкой времени, с нейтралью для санузлов</b> Винтовые зажимы Для управления освещением и вентиляцией При вкл. освещения, вентиляция вкл. с 2 минутной задержкой. После отключения освещения вентилятор продолжает работать в течение заданного времени (от 25 с до 15 мин) Мощность ламп: - галогенные лампы СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором: 250 ВА - галогенные лампы и лампы накаливания 230 В: 250 Вт - люминесцентные лампы с балластом: 100 ВА Мощность вентилятора: 250 ВА. Встроенная подсветка для обнаружения в темноте.			

\* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе