



Импульсный источник питания Mean Well серии DDR-15, DDR-30, DDR-60, DDR-120, DDR-240 ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации источника питания серии DDR-15, DDR-30, DDR-60, DDR-120, DDR-240.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

- 2.1. Источник вторичного электропитания серии DDR (далее по тексту - источник) преобразует напряжение постоянного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока для питания радиоэлектронных устройств.
- 2.2. Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.
- 2.3. Источник предназначен для установки на стальную монтажную рейку (DIN-рейку) типоразмера TH-15, TH-35.
- 2.4. Условия эксплуатации:
 - а) температура окружающей среды приведена в Таблице №1;
 - б) относительная влажность воздуха от 20 до 90 % без образования конденсата.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Электрические характеристики источника соответствуют параметрам, указанным в Таблице №1.
- 3.2. Наименование модели DDR-xx-yy, где DDR - наименование серии, xx – ориентировочное значение мощности 15; 30; 60; 120; 240 Вт, yy – номинальное выходное напряжение 3,3; 5; 12; 15; 24; 48 В.
- 3.3. Дата выпуска источника указана на этикетке с заводским номером (S/N) расположенной на кожухе. Расшифровка приведена в Приложении №1.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. В комплект поставки входят:

источник питания	1 шт.
паспорт	1 экз.
упаковочная тара	1 шт.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1. Проверьте отсутствие внешних повреждений.
- 6.2. Установите прибор на рейку.
- 6.3. Произведите подключение в соответствии с маркировкой на лицевой панели.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал,

необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

- 7.2. С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.
- 7.3. Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение индикатора, наличие напряжения на нагрузке, проверка соединений.
- 7.4. При возникновении неисправности в первую очередь следует проверить правильность подключения источника к сети и соответствие параметров сетевого напряжения и нагрузки норме. При невозможности самостоятельно устранить нарушения в работе источника направьте его в ремонт.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 8.1. При длительном хранении источник должен быть упакован в штатную упаковку и храниться в помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли. В помещении должна быть температура в пределах от -40 до +85 °С и относительная влажность от 10 до 95%.
- 8.2. Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 9.2. Срок гарантии устанавливается 3 года с момента (даты) поставки источника.
- 9.3. Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в электрическую схему.

Производитель: Mean Well Enterprises Co. Ltd No. 28, Wu Chuan 3rd Road, Wu Ku Ind. Park, Taiwan, 248
<http://www.meanwell.com>
mail: meanwell@eltech.spb.ru

Таблица №1.

Параметр \ Модель	DDR-15G-3.3	DDR-15G-5	DDR-15G-12	DDR-15G-15	DDR-15G-24	DDR-15L-3.3	DDR-15L-5	DDR-15L-12	DDR-15L-15	DDR-15L-24
Диапазон входного напряжения, В DC	9...36					18...75				
Номинальное выходное напряжение, В	3,3	5	12	15	24	3,3	5	12	15	24
Номинальный выходной ток, А	3,5	3	1,25	1	0,63	4,5	3	1,25	1	0,63
Номинальная мощность, Вт	11,6	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Шумы и пульсации, мВ, размах	50	50	60	75	100	50	50	60	75	100
Габариты, мм	17,5×90×54,5					17,5×90×54,5				
Рабочая температура при ном. мощн., °С	-40...+60					-40...+60				
Макс. рабочая температура со снижением вых. мощности., °С	+85 при 40% ном. мощн.					+85 при 40% ном. мощн.				

Таблица №1. Продолжение

Параметр \ Модель	DDR-30G-5	DDR-30G-12	DDR-30G-15	DDR-30G-24	DDR-30L-5	DDR-30L-12	DDR-30L-15	DDR-30L-24
Диапазон входного напряжения, В DC	9...36				18...75			
Номинальное выходное напряжение, В	5	12	15	24	5	12	15	24
Номинальный выходной ток, А	6	2,5	2	1,25	6	2,5	2	1,25
Номинальная мощность, Вт	30	30	30	30	30	30	30	30
Шумы и пульсации, мВ, размах	60	75	75	100	60	75	75	100
Габариты, мм	35×90×54,5				35×90×54,5			
Рабочая температура при ном. мощн., °С	-40...+60				-40...+60			
Макс. рабочая температура со снижением вых. мощности., °С	+85 при 40% ном. мощн.				+85 при 40% ном. мощн.			

Таблица №1. Продолжение

Параметр \ Модель	DDR-60G-5	DDR-60G-12	DDR-60G-15	DDR-60G-24	DDR-60L-5	DDR-60L-12	DDR-60L-15	DDR-60L-24
Диапазон входного напряжения, В DC	9...36				18...75			
Номинальное выходное напряжение, В	5	12	15	24	5	12	15	24
Номинальный выходной ток, А	10,8	5	4	2,5	12	5	4	2,5
Номинальная мощность, Вт	54	60	60	60	60	60	60	60
Шумы и пульсации, мВ, размах	60	75	75	100	60	75	75	100
Габариты, мм	52,5×90×54,5				52,5×90×54,5			
Рабочая температура при ном. мощн., °С	-40...+60				-40...+60			
Макс. рабочая температура со снижением вых. мощности., °С	+85 при 40% ном. мощн.				+85 при 40% ном. мощн.			

Таблица №1. Продолжение

Параметр \ Модель	DDR-120A-12	DDR-120A-24	DDR-120A-48	DDR-120B-12	DDR-120B-24	DDR-120B-48	DDR-120C-12	DDR-120C-24	DDR-120C-48	DDR-120D-12	DDR-120D-24	DDR-120D-48
Диапазон входного напряжения, В DC	9...18			16,8...33,6			33,6...67,2			67,2...154		
Номинальное выходное напряжение, В	12	24	48	12	24	48	12	24	48	12	24	48
Номинальный выходной ток, А	8,3	4,2	2,1	10	5	2,5	10	5	2,5	10	5	2,5
Номинальная мощность, Вт	99,6	100,8	100,8	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Шумы и пульсации, мВ, размах	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Габариты, мм	32×125,2×102			32×125,2×102			32×125,2×102			32×125,2×102		
Рабочая температура при ном. мощн., °С	-40...+55			-40...+55			-40...+55			-40...+55		
Макс. рабочая температура со снижением вых. мощности., °С	+70 при 40% ном. мощн.			+70 при 40% ном. мощн.			+70 при 40% ном. мощн.			+70 при 40% ном. мощн.		

Таблица №1. Продолжение

Параметр \ Модель	DDR-240B-24	DDR-240B-48	DDR-240C-24	DDR-240C-48	DDR-240D-24	DDR-240D-48
Диапазон входного напряжения, В DC	16,8...33,6		33,6...67,2		67,2...154	
Номинальное выходное напряжение, В	24	48	24	48	24	48
Номинальный выходной ток, А	10	5	10	5	10	5
Номинальная мощность, Вт	240	240	240	240	240	240
Шумы и пульсации, мВ, размах	80	100	80	100	80	100
Габариты, мм	40×125,2×113,5		40×125,2×113,5		40×125,2×113,5	
Рабочая температура при ном. мощн., °С	-40...+50		-40...+50		-40...+50	
Макс. рабочая температура со снижением вых. мощности., °С	+70 при 40% ном. мощн.		+70 при 40% ном. мощн.		+70 при 40% ном. мощн.	

Приложение №1.

Идентификация заводского номера.

R A7 0 012345

1 2 3 4

1	Место производства	C D E H P R	Произведен в Тайване Произведен в Китае (Гуанджоу) Произведен в Китае (Сужоу) Произведен в Китае (Гуанджоу) в соответствии с ROHS Полуфабрикат Произведен в Тайване в соответствии с ROHS
2	Год производства	A0, A1, A2...A9 B0, B1, B2...B9 C0, C1, C2...C9	2000 год, 2001 год, 2002 год...2009 год 2010 год, 2011 год, 2012 год...2019 год 2020 год, 2021 год, 2022 год...2029 год
3	Месяц производства	1 2 0 A B	январь февраль октябрь ноябрь декабрь
4	Номер продукта произведенного в данном месяце	012345	

Пример: RA70012345. Произведен в Тайване в соответствии с ROHS в октябре 2007 года, порядковый номер 12345