



Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 DDR4,B760,LGA1700,2DDR4,1PCI-Ex16,1PCI- Ex1,1M.2 Gen4,4SATA3.0,4USB3.2Ge



Технические характеристики

Основные характеристики

Серия продукции	Pro
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
12-поколение	Да
13-поколение	Да
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel B760
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	4800
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	64

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	Версия PCI Express	4.0
	PCI-Ex16	1
	PCI-Ex1	1
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	1
	Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	4
	Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 5, 10
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	4
	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen1	2
	USB 2.0	4
	Количество разъемов Type A	6
	PS/2	1
	Сетевой контроллер	Realtek RTL8111H
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	D-Sub	1
	HDMI	1

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	3
Прочие характеристики	Форм-фактор	Micro ATX
	Ширина, мм	236
	Глубина, мм	200
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-E-DDR4/Specification
	Комплект поставки	Материнская плата, кабель SATA, заглушка панели I/O, крепежный комплект
Не используется	Поддержка ECC	Нет

Обратите внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.