

# НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

## Руководство по эксплуатации

### 1 Назначение и область применения

1.1 Ножницы по металлу многофункциональные товарного знака IEK (далее – инструмент) предназначены для резки металла по прямой линии и для снятия изоляции с проводов.

### 2 Основные характеристики

2.1 Основные технические характеристики инструмента приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Снятие изоляции с проводов сечением, мм <sup>2</sup>	0,3–6,0
Максимальная толщина разрезаемой стали, мм	0,8
Особенности конструкции: – Возвратная пружина – Блокиратор рукояток	+ +
Температура эксплуатации	От минус 40 до плюс 50 °С
Срок службы, лет	5

2.2 Установочные позиции приведены в таблице 2.

Таблица 2

Диаметр жилы, мм	AWG	Сечение, мм <sup>2</sup>
0,6	22	0,3
0,8	20	0,5
1,0	18	1,0
1,3	16	1,5
1,6	14	2,5
2,0	12	4,0
2,6	10	6,0

2.3 Габаритные размеры инструмента приведены на рисунке 1.




Рисунок 1

### **3 Комплектность**

3.1 В комплект поставки входит:

- инструмент – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

### **4 Требования безопасности**

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

– ПРОИЗВОДИТЬ УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ С ПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

– ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (В КАЧЕСТВЕ РУЧЬЯГА, УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА И Т. П.).

**ВНИМАНИЕ!** НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ВЫХОДА ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТРОЯ.

4.1 Монтажные работы должны выполняться только исправным инструментом. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть изделие. На инструменте не должно быть трещин, повреждений и отслоения рукояток, деформации и вмятин на лезвиях.

4.2 Все операции с листовым металлом: транспортировку, укладку, сбор и удаление обрезков – производить в рукавицах.

4.3 Необходимо следить за чистотой рабочего места. Не допускать скопления у ножниц нарезанных заготовок и обрезков.

4.4 Разрезаемый металл необходимо надежно закрепить, чтобы избежать травм.

### **5 Руководство по эксплуатации**

5.1 Извлечь инструмент из упаковки.

5.2 Отодвинуть блокиратор рукояток.

5.3 Производить резку металла по заранее нанесенной разметке, расположив ножницы таким образом, чтобы верхнее лезвие находилось над размеченной линией.

5.4 Раздвинуть рукоятки инструмента и разместить зачищаемый провод в зоне снятия изоляции на необходимую длину согласно сечению/диаметру провода.

5.5 Сомкнуть рукоятки инструмента, повернуть его вокруг оси провода и снять изоляцию жилы.

5.6 После выполнения всех работ очистить инструмент от посторонних предметов, смазать тонким слоем машинного масла и уложить в упаковку.

5.7 Инструмент является законченным изделием и ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

5.8 По истечении срока службы изделие утилизировать.

## **6 Транспортирование, хранение и утилизация**

6.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С.

6.2 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

6.3 Утилизация инструмента производится путём передачи специализированным организациям по приёмке и переработке вторсырья.

## **7 Гарантии производителя**

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

### **Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область, г. Подольск,  
Проспект Ленина, дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru; www.iek.ru

### **МОНГОЛИЯ**

#### **«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского  
района, Западная зона промышленного  
района 16100, Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

### **Республика Молдова «ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**

MD-2044, город Кишинев,  
ул. Мария Дрэган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

### **УКРАИНА**

#### **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район,  
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
info@iek.com.ua; www.iek.ua

**Страны Азии****Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, с. Иргели,  
мкр. Акжол, 71А  
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
infokz@iek.ru  
www.iek.kz

**Республика Беларусь****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство  
в Республике Беларусь)  
220025, г. Минск,  
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62  
Тел.: +375 (17) 286-36-29  
iek.by@iek.ru  
www.iek.ru

**Страны Евросоюза****Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11  
Тел.: +371 2934-60-30  
iek-baltija@inbox.lv  
www.iek.ru