

# EM112

## АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron



Кабель с вилкой в комплекте

Светодиодный аварийный светильник **EM112 Feron** предназначен для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ:

- Постоянный и не постоянный режим работы
- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Корпус и рассеиватель из негорючего пластика
- Наличие индикатора сети
- Наличие пожарного сертификата
- Наличие кнопки «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Накладной способ установки



Модель	Артикул	Мощность	Источник питания	Количество светодиодов	Световой поток	Степень защиты	Время перезарядки	Время автономной работы	Класс защиты	Материал корпуса	Размеры
EM112	41534	4W	AAA3.6V/ 1800mAh	60LED	200 Lm	IP20	12 ч.	3 часа	II	негорючий пластик	348x38x39мм