


# Консоль потолочная BBA-30 (DS)





### Применение:


- монтаж трассы лотков с малой нагрузкой;крепление к потолку;


- крепление к потолку,
  крепление к стене.
  Характеристики:
  толщина стали 2,5 мм;
  ВВА3010, ВВА3015 3 отверстия в
- основании; ВВА3020, ВВС3030, ВВС3040 2 отверстия
- в основании.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Высота М, мм	С	Bec, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3*	Новый код, исп. 4
100	285	140	260	95	0,80	34160	BBA3010	BBA3010HDZ	-	BBA3010ZL
150	260	190	260	95	0,90	34161	BBA3015	BBA3015HDZ	-	BBA3015ZL
200	190	240	270	142	1,08	34162	BBA3020	BBA3020HDZ	-	BBA3020ZL
300	130	340	270	142	1,27	34163	BBA3030	BBA3030HDZ	-	BBA3030ZL
400	105	440	270	142	1,46	34164	BBA3040	BBA3040HDZ	-	BBA3040ZL

## Консоль ВВС-30 (DW)







### Применение:

- монтаж трассы лотков с малой нагрузкой;
- крепление к стене.

- **Характеристики:** толщина стали 2,5 мм;
   ВВС3010, ВВС3015 1 отверстие в
- основании; ВВС3020, 3030, 3040 2 отверстия в основании.

. ширина ка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Высота Н, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3*	Новый код, исп. 4
100	280	142	100	0,4	34150	BBC3010	BBC3010HDZ	-	BBC3010ZL
150	170	192	100	0,5	34151	BBC3015	BBC3015HDZ	-	BBC3015ZL
200	130	242	140	0,67	34152	BBC3020	BBC3020HDZ	-	BBC3020ZL
300	115	342	140	0,86	34153	BBC3030	BBC3030HDZ	-	BBC3030ZL
400	95	442	140	1,05	34154	BBC3040	BBC3040HDZ	-	BBC3040ZL

<sup>\*</sup> См. раздел каталога "I5 Combitech"